



型号	MLR2-200	MLR2-400	MLR2-600	MLR2-800	MLR2-1300	MLR4-450	MLR4-650	MLR4-800	MLR4-1300	MLR2-200T	MLR2-350T	
watts @ 2Ω	2 x 432W	2 x 768W	2 x 1152W	2 x 1536W	2 x 2496W	4 x 860W	4 x 1200W	4 x 1536W	4 x 2400W	--	--	
watts @ 4Ω	2 x 360W	2 x 640W	2 x 960W	2 x 1280W	2 x 2080W	4 x 720W	4 x 1000W	4 x 1280W	4 x 2000W	350W	550W	
watts @ 8Ω	2 x 200W	2 x 400W	2 x 600W	2 x 800W	2 x 1300W	4 x 450W	4 x 650W	4 x 800W	4 x 1300W	250W	350W	
watts @ 4Ω 桥接	--	--	--	--	--	2 x 1500W	2 x 2000W	2 x 2800W	2 x 4200W	--	--	
watts @ 8Ω 桥接	560W	1120W	1680W	2080W	3380W	2 x 1300W	2 x 1800W	2 x 2400W	2 x 3900W	--	--	
额定功率 50V	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250W(10Ω)	350W(8.3Ω)	
额定功率 70V	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250W(19.6Ω)	350W(14Ω)	
额定功率 100V	--	--	--	--	--	--	--	--	--	250W(40Ω)	350W(28.6Ω)	
频率响应	20 Hz - 20 kHz: ±1.5 dB (1W/8Ω)					20 Hz - 20 kHz: ±0.1/0.3 dB (1W/8Ω)				65 - 20 kHz		
总谐波失真	<0.05@360W	<0.05@640W	<0.05@960W	<0.05@1280W	<0.05@2080W	<0.05 @ 1W/8Ω				<0.5% (20 Hz - 20 kHz)		
互调失真	<0.01@200W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@400W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@600W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@800W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@1300W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@450W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@650W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@800W 在(60Hz&7kHz)	<0.01@1300W 在(60Hz&7kHz)	= / < 0.35% (60 Hz & 7 kHz @ 4:1 由 -40 dB 至最大)		
阻尼系数	350 : 1 kHz @ 8Ω					200 : 1 kHz @ 8Ω				>200 (10 Hz - 400 Hz, 8Ω 负载)		
信噪比	>105 dB					>100 dB				>100dB (低于额定功率 20 Hz - 20 kHz, A-计权)		
输入增益	20dB, 23dB, 26dB, 29dB, 32dB, 35dB, 38dB, 41dB 八种可选											
输入阻抗	平衡 20k Ω 非平衡 10k Ω										平衡 20k Ω 非平衡 10k Ω	
电源电压	200 - 240V / 50-60 Hz										220V / 50 - 60 Hz	

大中华地区总代理:

广州东汇视听系统工程有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com>:8011 东汇全国服务热线 800-830-3899

